



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Compresseur fixe sur châssis entraîné par courroie.
- Panneaux démontables pour une maintenance simplifiée.
- Compteur horaire et Indicateur de niveau de charge des batteries intégré.
- Equipé d'une batterie lithium LifePO4 12V 150Ah.
- Équipé de 2 chargeurs de batterie.
- BMS (Battery Management System) intégré.
- Connexion rapide avec la batterie du véhicule.
- Filtre épurateur régulateur Lubrificateur.
- Equipé d'un réservoir 20L aluminium CE équipé de toutes les sécurités.

Les compresseurs de la série **Power Charge System** sont étudiés pour une utilisation embarquée.

Ce compresseur est équipé d'une tête de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.

Il peut être rechargé sur secteur en 230 V.c.a. (temps de charge de 0 à 100% : 6 heures).

Le chargeur 12 V.c.c. peut charger les batteries d'environ 15%/h en roulant et permet également d'augmenter l'autonomie des batteries pendant l'utilisation (moteur tournant).

CARACTÉRISTIQUES

ALIMENTATION COMPRESSEUR	1x batterie lithium 12 V 150 Ah	DURÉE DE VIE BATTERIE	5000 cycles (à 100% de décharge)
TENSION	12 V.c.c	SORTIE D'AIR	1x régulé ; 1x lubrifié
INTENSITÉ DE COURANT NOM.	approx. 110 A	TEMPÉRATURE DE CHARGE	-15°C à 45°C
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	1,3 kW	TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE	-15°C à 60°C
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (204 cm ³) / 1	NIVEAU SONORE	76 dB(A) à 1 mètre
CUVE	20L	DIMENSIONS	L.650 x l.420 x Ht.1045
DÉBIT RÉEL MOYEN (0 à 8 BAR)	12 m ³ /h - 200 L/min	POIDS NET	90 kg (avec 1 batterie)
PRESSION MAX.	10 BAR		

OPTION


- Démarrage et arrêt d'urgence décalé

Contactez-nous

Pour toute demande d'informations ou de devis, n'hésitez pas à nous contacter

Par email contact@guernet.com • Par téléphone **0 820 200 221** Service 0,09 € / min + prix appel • Par fax 03 45 88 30 34

Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)



Découvrez notre site web

Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos et informations sur notre site ou **suivez-nous** sur les réseaux sociaux :



www.**Guernet**.com